СМД компонент

Лабораторный набор чип-индуктивностей LABIC0603CS

Чип индуктивности «0603» (1,6x1,02x0,82мм.)								
Обозначение производителя	**Индуктивность (нГн)**	**Допуск**	**Тестовая частота (МГц)**	**Q мин.**	**SRF (МГц) мин.**	**RDC (Ом) макс.**	**Ток (мА) макс.**	**Кол-во (шт.)**
CS0603-1N6J-S	1,6	±5%	250	24	12500	0,030	700	15
CS0603-1N8J-S	1,8	±5%	250	16	12500	0,045	700	7
CS0603-3N6J-S	3,6	±5%	250	22	5900	0,063	700	15
CS0603-3N9J-S	3,9	±5%	250	22	6900	0,080	700	15
CS0603-4N3J-S	4,3	±5%	250	22	5900	0,063	700	15
CS0603-4N7J-S	4,7	±5%	250	20	5800	0,116	700	15
CS0603-5N1J-S	5,1	±5%	250	20	5700	0,140	700	15
CS0603-6N3J-S	6,3	±5%	250	20	5700	0,140	700	15
CS0603-6N8J-S	6,8	±5%	250	27	5800	0,110	700	15
CS0603-7N5J-S	7,5	±5%	250	28	4800	0,106	700	15
CS0603-8N2J-S	8,2	±5%	250	28	4700	0,109	700	15
CS0603-8N7J-S	8,7	±5%	250	28	4600	0,109	700	15
CS0603-9N5J-S	9,5	±5%	250	28	5400	0,135	700	15
CS0603-10NJ-S	10	±5%	250	31	4800	0,130	700	15
CS0603-11NJ-S	11	±5%	250	33	4000	0,086	700	15
CS0603-12NJ-S	12	±5%	250	35	4000	0,130	700	15
CS0603-15NJ-S	15	±5%	250	35	4000	0,170	700	15
CS0603-16NJ-S	16	±5%	250	34	3300	0,104	700	7
CS0603-18NJ-S	18	±5%	250	35	3100	0,170	700	15
CS0603-22NJ-S	22	±5%	250	38	3000	0,190	700	15
CS0603-24NJ-S	24	±5%	250	37	2650	0,135	700	15
CS0603-27NJ-S	27	±5%	250	40	2800	0,220	600	15
CS0603-30NJ-S	30	±5%	250	37	2250	0,144	600	15
CS0603-33NJ-S	33	±5%	250	40	2300	0,220	600	15
CS0603-36NJ-S	36	±5%	250	38	2080	0,250	600	15
CS0603-43NJ-S	43	±5%	250	39	2000	0,280	600	15
CS0603-47NJ-S	47	±5%	200	38	2000	0,280	600	15
CS0603-56NJ-S	56	±5%	200	38	1900	0,310	600	15
CS0603-68NJ-S	68	±5%	200	37	1700	0,340	600	15
CS0603-72NJ-S	72	±5%	150	34	1700	0,490	400	15
CS0603-82NJ-S	82	±5%	150	34	1700	0,540	400	15
CS0603-R10J-S	100	±5%	150	34	1400	0,580	400	15
CS0603-R11J-S	110	±5%	150	32	1350	0,610	300	15
CS0603-R12J-S	120	±5%	150	32	1300	0,750	300	15
CS0603-R15J-S	150	±5%	150	28	990	0,920	280	15
CS0603-R18J-S	180	±5%	100	25	990	1,250	240	15
CS0603-R22J-S	220	±5%	100	25	900	2,100	200	15
CS0603-R27J-S	270	±5%	100	24	900	2,800	170	15
CS0603-R33J-S	330	±5%	100	25	900	3,890	100	15
CS0603-R39J-S	390	±5%	100	25	900	4,350	100	15
CS0603-R47J-S	470	±5%	100	25	500	4,500	100	15
CS0603-R56J-S	560	±5%	100	23	460	4,700	90	15

Данный набор собран из чип индуктивностей компании CHILISIN:
Область применения: Радиочастотная и беспроводная связь.

СМД компонент
+7 495 587-13-61
e-mail: smd@smd-component.ru; www.smd-component.ru